

Obsah Technické zprávy:

1. Úvodní část:	2
1.1. Účel projektu:	2
2. PŘEDMĚT PROJEKTU:	2
3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE	2
4. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM	2
5. OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM A PULSNÍM PŘEPĚTÍM	3
6. NAPOJENÍ NA ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE	3
7. MĚŘENÍ ODBĚRU	3
8. VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY	3
9. HROMOSVODY – VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM	5
10. VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY	5

1. Úvodní část:

1.1. Účel projektu:

Účelem je zpracování projektu pro rekonstrukci bytu v bytovém domě.

2. PŘEDMĚT PROJEKTU:

Projektová dokumentace pro provádění stavby rekonstrukce elektroinstalace bytové jednotky

Projekt řeší: - silnoproudou elektroinstalaci bytu
- slaboproudé rozvody (zvonek, STA)

Projekt neřeší: - hromosvod – vnější ochranu před bleskem,
- hlavní jistič před elektroměrem
- kabelový přívod z elektroměrového rozvaděče BD do bytu
- konkrétní výběr svítidel

Rozmístění el. přístrojů a zařízení včetně kabelových tras je znázorněno schématicky. Přesné rozmístění je nutno koordinovat s navrženou stavební částí při respektování stávajících stavebních konstrukcí. V případě nejasností, nebo pochybností je nutno kontaktovat investora a projektanta.

Velikost rozvaděčů a velikost osazených prvků je nutno před výrobou konzultovat přímo s výrobcem.

Typy elektrických přístrojů zařízení a svítidel, uvedené v projektu slouží jako příklad. Je možno je nahradit jinými, které mají stejné, nebo vyšší technické a vzhledové parametry.

3. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Bilance odběru el. energie dle normy ČSN 33 2130 ed.2:

Energetická bilance: P_i (kW) & P_s (kW)

1 bytová jednotka dle stupně
elektrizace „B“ á 11 kW

Doporučený hlavní jistič před elektroměrem: 3x25 A/B

4. OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

a) živých částí

- izolací živých částí
- krytem nebo přepážkami

b) neživých částí

- základní: samočinným odpojením od zdroje v sítích TN
- zvýšená: proudovým chráničem
- doplňujícím pospojováním
- hlavním pospojováním

Proudové chrániče:

V elektroinstalaci řešené bytové jednotky bude v bytovém rozvaděči použit proudový chránič s citlivostí 30mA dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 pro zásuvkové obvody a pro všechny elektrické obvody v prostorech s vanou a sprchou dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Doplňující pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl.415.2:

V koupelně se provede doplňující pospojování. Vodičem CYA 4 se propojí potrubí vody (pokud bude kovové), vodovodní baterie, vana sprchového koutu-pokud bude kovová a radiátory s ochrannými vodiči všech zařízení včetně zásuvek, topný žebřík.

5. OCHRANA PŘED ATMOSFÉRICKÝM A PULSNÍM PŘEPĚTÍM

V rozvaděči RB bude instalována přepětiová ochrana FLP - 12,5 V/4.

6. NAPOJENÍ NA ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napojení na zdroj elektrické energie není předmětem tohoto projektu, ale pro plnohodnotnou funkci navrhované elektroinstalace dle požadavků investora je nutné zajistit montáž hlavního jističe 3x25A/B a instalaci kabelového přívodu CYKY 5x6mm² a signálního kabelu HDO z elektroměrového rozvaděče do domovního RB (pro bojler a elektrokotel) bude osazen stykač napojený na HDO, byt má samostatné vytápění a ohřev vody. Přívod od elektroměru do domovního rozvaděče je CYKY-J 5x6 mm², (pro hlavní jistič max 32A) a kabel pro HDO CYKY-O 3x1,5 mm². Kabely budou uloženy z elektroměrového rozvaděče na chodbě do domovního – RB, pod omítkou. Před prováděním prací je nutné provést kontrolu průřezu stávajícího HDV.

7. MĚŘENÍ ODBĚRU

Měření odběru bytu bude v elektroměrovém rozvaděči na chodbě domu. U dodavatele elektřiny bude investorem sjednána výměna elektroměru za 3fázový a bude provedena výměna hlavního jističe za 3x25A a osazení spínače HDO, pokud to byt vyžaduje.

8. VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY

Z bytového rozvaděče budou napojeny okruhy osvětlení kabelem CYKY 3x1,5. Ovládání osvětlení bude provedeno dle výkresové dokumentace. Z bytového rozvaděče budou dále provedeny vývody pro jednotlivé zásuvkové okruhy, dále samostatné zásuvkové okruhy pro myčku, pračku, pečící troubu a pod. Dále bude z bytového rozvaděče vyveden vývod pro napojení elektrické varné desky. Dále topný žebřík, elektrokotel, bojler.....

Pro zásuvkové okruhy a samostatné okruhy pro spotřebiče budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5 mm².

Elektrická varná deska, elektrokotel a bojler bude napojena kabelem CYKY 5x2,5 přes sporákovou kombinaci. Ze sporákové kombinace bude varná deska (a elektrokotel) napojena poddajným přívodem CGSG 5x2,5. (Bojler bude napojen kabelem CGSG 3x2,5). Zásuvkové okruhy budou

napojeny přes jističe 1x16A/B, osvětlovací okruh přes jistič 1x10A/B, elektrická trouba přes jistič 16A/1/B. Varná deska přes jistič 3x16A/B.

Veškerá elektroinstalace bude provedena kabely CYKY a uložena nad podhledem, nebo pod omítkou.

Pro zásuvky a vypínače budou uloženy pod omítku krabice KU 68-1901.

8.1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY

OSVĚTLENÍ V BYTECH:

V bytě budou v místnostech dle dokumentace připraveny vývody pro instalaci svítidel.

Konkrétní vzhled a typ svítidel bude upřesněn s investorem. Spínání osvětlení bude prováděno místně vypínači. V kuchyňské lince je možné zaměnit navrhnuté svítidlo za svítidlo s integrovaným vypínačem.

Vypínače budou umístěny následovně (není-li uvedeno jinak):

- vypínače obecně ve výšce 1,2m
- vypínače a zásuvky, osazené vedle sebe budou umístěny ve vícenásobných rámečcích.

Rámečky budou osazené přednostně vodorovně, nebude-li to z prostorových důvodů možné, pak svisle.

Pro zásuvky budou uloženy pod omítku krabice KU 68-1901, dvojkrabice.....

Dle ČSN 33 2130 ed.3 bude svítidlo v umývacím prostoru umístěno tak, aby jeho spodní okraj byl alespoň 1,8m nad podlahou. Světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem. Všechny vnější části svítidla, které jsou níže, než 2,5m nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Je-li svítidlo umístěno níže, než 1,8m nad podlahou, musí být chráněno před mechanickým poškozením (např. ochranným košem, nárazuodolným krytem a pod.) a musí být v provedení IP X4. Spodní okraj svítidla však nesmí být v žádném případě níže, než 0,4m nad horním okrajem umývadla, nebo dřezu.

ČSN 33 2000-7-701ed.2: je-li svítidlo osazeno v zóně 2 (spodní okraj ve výšce 2,25m a níže a současně blíže než 0,6m od hrany vany, nebo sprchového koutu), musí být v krytí nejméně IP X4.

Další spotřebiče lze v umývacím prostoru instalovat za podmínky, že jsou pro použití v umývacím prostoru výrobcem určeny a jejich vlastnosti, které použití v umývacím prostoru umožňují, jsou typově ověřeny.

El. instalace v prostorách s vanou nebo sprchou bude provedena dle:

ČSN 33 2000-7-701 ed.2 – Elektrická zařízení - Prostory s vanou nebo sprchou

8.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZÁSUVKOVÝCH OBVODŮ

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 budou všechny zásuvky, užívané laiky a určeny pro všeobecné použití chráněny proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA.

Zásuvky a budou umístěny následovně (není-li uvedeno jinak):

- zásuvky obecně ve výšce 0,25m
- zásuvky v technických prostorách, vedle umývadla a v koupelnách osadit do výšky 1,2m (střed)
- zásuvky v kuchyňských linkách budou osazené ve výšce 1,2m
- zásuvka pro digestoř bude osazena ve výšce 2,05m

- vypínače a zásuvky, osazené vedle sebe budou umístěny ve vícenásobných rámečcích.

Rámečky budou osazené přednostně vodorovně, nebude-li to z prostorových důvodů možné, pak svisle

- Rozvody v kuchyňské lince budou provedeny (upřesněny) na základě požadavků jejího dodavatele.

9. HROMOSVODY – VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM

Hromosvod není v rámci projektu řešen.

10. VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY

V rámci tohoto projektu bude řešena instalace zvonku na DIN lištu včetně zvonkového tlačítka a rozvod STA.

Dále bude řešeno přibližné umístění autonomního požárního hlásiče – pouze návrh umístění a typ je nutno konzultovat s požárním specialistou.

10.1 DOMÁCÍ TELEFON

Domácí telefon bude vyměněn za nový a bude ověřena jeho funkčnost.

10.2 ZVONEK

Stávající zvonková soustava bude demontována. Nový zvonek bude instalován na DIN lištu do bytového rozvaděče včetně transformátoru, bude li nutný. Tento zvonek bude ovládán novým zvonkovým tlačítkem umístěným u dveří před bytem.

10.3 STA

V obytných místnostech budou umístěny zásuvky STA, které budou napojeny na stávající přívod novým rozvodem koaxiálním kabelem KH21D uloženým v ohebné trubce pod omítkou, případně nad podhledem a bude přiveden na chodbu k hlavnímu vchodu do bytu. V případě nevyhovujícího nebo chybějícího přívodního kabelu STA je nutné provedení instalace STA rozvodu v bytě řešit s investorem a specializovanou firmou.

10.4 AUTONOMNÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČ

Nutno řešit s požárním specialistou – typ a umístění.

11 PŘEDPISY A NORMY

Tato projektová dokumentace obsahuje všechny náležitosti dle vyhlášky 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami ČSN, EN a katalogy platnými v době jejich zpracování.

Pokud bylo v projektu použito zahraniční zařízení, pak příslušný souhlas, že zařízení je v souladu s českými bezpečnostními předpisy a normami ČSN dokladuje dovozce tohoto zařízení.

Instalace bude provedena podle ČSN 33 2130 ed.3 a s ní souvisejících norem tj. ČSN 33 2135 až ČSN 33 2190.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí musí být provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

Ochrana jednotlivých elektrických strojů a elektrických rozvodných zařízení musí být v souladu s : ČSN 33 2000-4-43 ed.3 – ochrana proti nadproudům.

ČSN 33 2000-4-473 – opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-52 ed.3. – výběr a stavba elektrických zařízení

Každá změna této projektové dokumentace plynoucí z nových požadavků odběratele, která se vyskytne i během montáže má za následek změny montážních dispozic proti tomuto projekčnímu řešení musí být samostatně objednána a zpracovatelem potvrzena.

V případě, že v době mezi skončením tohoto projektového řešení a započítím realizačních prací dojde ke změně uvažovaného materiálu nebo ke změně norem a předpisů ČSN s přihlédnutím na nutný rozsah úprav projektové dokumentace, je rovněž nutné, aby odběratel zajistil revizi tohoto projektového řešení samostatnou objednávkou na základě požadavků zpracovatele.

Všechny elektromontážní práce smí provádět pouze pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací a s platným oprávněním pro montáž el. zařízení dodavatelským způsobem.

Bezpečnost práce:

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6. Další periodické revize provede provozovatel ve stanovených lhůtách dle ČSN 33 1500 a po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením elektrického zařízení.

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle zákona 250/2021 Sb.

§3 : pracovníci seznámení - obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§5 : pracovníci znalí - obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP1x a menším

- (obsluha elektrického zařízení vn)

- práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

V Rožnově pod Radhoštěm

Zelinka Jiří