

- H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/7
- H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/4
- H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/3
- H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) - SPORÁK
- H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/2
- H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/1
- H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/2
- H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/6
- H07V-U 1J4 (CY4 ZŽ) - DOPLŇ.POSPOJ.KOUPELNA
- H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - EO
- H07V-U 1J6 (CY6 ZŽ) - POSPOJ.TOPENÍ
- H07V-U 1J6 (CY6 ZŽ) - POSPOJ.ELEKTROKOTEL
- H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - SIGNÁL BLOK
- H07VV-U 5J2,5 (CYKY-J 5x2,5) - ELEKTROKOTEL 6kW
- H07VV-U 3J2,5 (CYKY-J 3x2,5) - Z/5
- H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - S/1
- H07VV-U 4J10 (CYKY-J 4x10) - PŘÍVOD PRO RB
- H07VV-U 3J1,5 (CYKY-J 3x1,5) - REZ-SIGNÁL
- H07V-U 1J6 (CY6 ZŽ) - POSPOJ.ROZVADĚČE RB

POZNÁMKA

- SPÍNAČE UMÍSTIT VE VÝŠCE 1,2m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- ZÁSUVKY UMÍSTIT VE VÝŠCE 0,3m NAD PODLAHOU, POKUD NENÍ VÝKRESU STANOVENO JINAK
- 1F ZÁSUVKY V MÍSTNOSTECH PŘÍSTUPNÝCH DĚTEM SE MUSÍ OSADIT BEZPEČNOSTNÍMI ZÁTKAMI 5912-91004

ULOŽENÍ KABELŮ DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2
-POD OMÍTKOU - ZDĚNÉ KONSTRUKCE


TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed.3
VIZ. PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLVŮ

SOUSTAVA 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C-S

ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE JE ZAJIŠTĚNA OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

DOPLŇKOVÁ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM NEBO PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	Vedoucí projekce	 Michal Marek projekce elektro Dukelská 345 563 01 Lanškroun mob. 608885636	
MICHAL MAREK	MICHAL MAREK				
Kraj: JIHO MORAVSKÝ		Obec: BRNO			
Investor: MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED, DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 196/1, 602 00 BRNO				Formát:	4xA4
Akce:	MODERNIZACE BYTU BYT Č. 3.1, UL. KŘÍŽOVÁ, Č.P. 8, BRNO ELEKTROINSTALACE			Datum:	06/20
				Účel:	DPS
				Zak. číslo:	2111/2.2/20
				Archiv. číslo:	2111/2.2/20
Obsah výkresu:	SILNOPROUDÉ ROZVODY – BYT			Měřítko:	Číslo výkresu:
				1:50	D.1.4b-1

LEGENDA

- RB - ROZVADĚČ BYTU (ROZVADĚČ BYTU OSAZEN NA KO125 NADE DVEŘMI)
- SVĚTELNÝ VÝVOD UKONČENÝ LUSTR. SVORKOU
- SPÍNAČ Ř.1/0 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPÍNAČ Ř.1 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPÍNAČ Ř.5 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPÍNAČ Ř.6 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPÍNAČ Ř.7 IP20 ZAPUŠTĚNÝ P.OMÍT.
- SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ (SPORÁKOVÁ KOMBIMACE)
- MALÝ VENTILÁTOR - 25W, 230V AC S VESTAVĚNÝM ČASOVÝM DOBĚHEM
- 1F ZÁSUVKA IP20 JEDNONÁSOBNÁ ZAPUŠTĚNÁ P.OMÍT.