

Orlí 8_15.1

Výzbroj rozvaděče RB

č. okruhu	typ okruhu	příkon (kW)	kabel (mm2)	Náplň rozvaděče
	přívod z ER (jistič 40A B/3)		4Bx10	4p/0,03A, 40A/G
	zemnění propojit vodičem cy16mm na hlavní propojovací pás		CY16	-
	pospojování		CY 4	-
01	zásuvky 230V	0,8	3Cx2,5	B/1 16A
02	zásuvky 230V	0,8	3Cx2,5	B/1 16A
03	zásuvky 230V	2,1	3Cx2,5	B/1 16A
04	zásuvky 230V	2,1	3Cx2,5	B/1 16A
05	zásuvky 230V	2,2	3Cx2,5	B/1 16A
06	zásuvky 230V	2,2	3Cx2,5	B/1 16A
07	osvětlení	0,5	3Cx1,5	B/1 10A
08	osvětlení	0,5	3Cx1,5	2p/0,03A, 10A/C, jistič + pr. chránič
09	sporák	7	5Cx2,5	B/3 16A

Instalovaný výkon P_i

18,2

Soudobý příkon P_s

9,1

Návrh hlavního jističe

40A

Provozní soustava: 3NPE ~ 50 Hz; 400/230V; TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem: automatickým odpojením od zdroje proudovými chrániči a dopl. pospojováním

Typ: nástěnný modulový

Krytí: IP40/20

Nátěr (barva): bílý

Přívod: zadem

Vývod: zadem