

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

ARTHEON s.r.o.

malek@artheon.cz | +420774864464 | Kroftova 2619/45, Brno, 616 00 | www.artheon.cz

PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. Petr Hasenöhrl

hp.svitavy@cmail.cz | +420606117462 | Antonína Slavička 691/44b, Svitavy, 568 02

REKONSTRUKCE BYTU VEVEŘÍ 71 - BRNO, BYT Č.13

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, Brno - měst, 602 00 Brno

Brno [582786]; k.ú. Veverí [610372]; parcela č. 975

D.1.4.b Silnoproudé zařízení

TECHNICKÁ ZPRÁVA

AR | S

HIP

Ing. Petr Málek

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Petr Hasenöhrl

PROJEKTANT

Ing. Petr Hasenöhrl

STUPEŇ

DPS

06/2024

-

01

D.1.4.b-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úvod

Na základě požadavků projekt řeší silnoproudou a slaboproudou elektroinstalaci bytů č. 13A a 13B ve 3.np bytového domu Veveří 71 v obci Brno. Projekt řeší přívody z elektroměrového rozvaděče, umělé osvětlení, zásuvky, připojení zařízení vytápění a ohřevu vody, odvětrání prostor, instalaci a připojení bytových rozvaděčů dále projekt řeší rozvody televize a radia a datové sítě.

2. Podklady

Podkladem pro vypracování projektu elektroinstalace byly projekty stavební části, projekt ZTI, požadavky investora a technických norem a předpisů.

3. Technický popis

Projekt je vypracován pro napěťovou soustavu 3+N+PE stř.50Hz 400/230V TN-C-S s ochranou AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

Vnější vlivy jsou ve vnitřních prostorech, v souladu s článkem ZA 4 ČSN 33 2000-5-51 ed.3, považovány za normální, koupelny a umývací prostory dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Celková bilance elektrické energie:

Ps – předpokládaný max.soudobý příkon el.zařízení 2x14,0 kW

Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie: 2x8,0 MWh

Přívody měřené elektrické energie budou provedeny z elektroměrového rozvaděče RE do bytových rozvaděčů RB-13 umístěných v místnosti WC (m.č. 5.13A.02) a předsíně (m.č. 5.13B.01) vždy kabelem CYKY-J 5x6mm² pod omítkou společně v celkové délce cca 50m (bude upřesněno dle skutečnosti). Kabely budou uloženy ve společných prostorech domu v drážkách ve zdi, po instalaci kabelů bude provedeno zapravení omítek a obnovení malby.

Rozvody v prostorech bytů budou provedeny kabely CYKY příslušných dimenzí z příslušného bytového rozvaděčů RB-13A(B). Kabely budou uloženy pod omítkou v drážkách.

Umělé osvětlení bude provedeno LED svítidly přisazenými ke stropu, resp. nástěnnými svítidly. Všechna svítidla budou instalována dle výběru investora. Ovládání osvětlení bude provedeno spínači zapuštěnými umístěnými vždy u vstupních dveří do místností osazenými standartně do výšky 115cm od podlahy.

V jednotlivých místnostech budou instalovány vývody pro zásuvky 230V/16A pro připojení domácích spotřebičů a zařízení kuchyně. Standartně budou zásuvky instalovány do výšky 30cm, zásuvky ve společném rámečku s vypínači budou umístěny do stejné výšky s vypínači a v kuchyňské lince budou zásuvky instalovány dle projektu kuchyňské linky.

V kuchyni bude proveden vývod pro připojení varné desky.

Poznámka: Přesné rozmístění vypínačů, zásuvek a ostatních vývodů v kuchyni bude provedeno dle projektu kuchyně.

Vytápění a ohřev vody – v příslušné místnosti (dle projektu vytápění) bude provedeno připojení plynového kotle přes zásuvku (Z11) dle požadavku projektu vytápění a výrobce zařízení.

Pro odvětrání koupelen a WC bude provedena instalace odtahových ventilátorů s nastavitelným doběhem. Ovládání bude provedeno společně spínači osvětlení příslušných prostor resp. samostatným tlačítkem. V kuchyni bude nad sporákem instalována digestoř.

Veškerá technologická zařízení budou připojena dle projektu specialistů a požadavků výrobců daných zařízení.

Bytový rozvaděč RB13A(B) bude v provedení plastové zapuštěné rozvodnice umístěné v místnosti WC předsíně (m.č.5.13A.02 resp.5.13B.01), náplň dle přílohy D.1.4.b-03.

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: základní - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, zvýšená - PROUDOVÝMI CHRÁNIČI a DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM.

V koupelnách a „technických místnostech“ provedeno doplňující pospojování vodičem CYA 6mm² zel.žlutým. Toto bude připojeno na ochrannou svorku v rozvaděči RB. V bytovém rozvaděči RB bude instalován svodič přepětí třídy B a C.

Slaboproudé rozvody: na chodbě u vstupů do bytů budou instalovány prázdné podomítkové rozvodné krabice s víčkem, odkud budou provedeny rozvody televizního a rozhlasového signálu k účastnickým zásuvkám (TV) koaxiálními kabely v plastových ohebných trubkách a budou provedeny rozvody datové sítě (internet) kabely UTP v plastových ohebných trubkách k datovým zásuvkám (DZ). V bytech bude provedena instalace přístrojů domácího telefonu a zvonková tlačítka u vstupů do bytů. Bude provedeno připojení na rozvody domácího telefonu v domě.

4. Závěr

Projekt je navržen ve smyslu norem ČSN, zejména pak dle ČSN 331500, ČSN 333320, ČSN 332000-1 ed.2, 3, 4-41 ed.3, 4-42, 4-43 ed.2, 4-46 ed.2, 4-47, 4-473, 5-51 ed.3, 5-52, 5-523 ed.2, 5-54 ed.2, 7-701 ed.2, 341610, 736005. Těmto a souvisejícím platným normám musí odpovídat provedení elektroinstalace.

Je nutná koordinace prováděných prací s ostatními řemesly a dodržení požadavků dodavatelů popř.výrobců jednotlivých zařízení. Provedení veškeré elektroinstalace musí odpovídat materiálům, do kterých bude umísťována.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize.

Svitavy, červen 2024

Vypracoval: Ing. Hasenöhrl Petr

